

## Flashanleitung für den Argus Mini SAT/IP/2in1 über USB

Achtung : es wird nicht empfohlen USB Sticks zu verwenden die größer sind als 1 GB.

Im FAQ könnt ihr nachlesen welche Stick zum flashen getestet worden sind.



1. Im Hauptmenü des Mini's auf System gehen
2. dort den Punkt Update von USB / HDD wählen und mit OK bestätigen



3. OK drücken um alle Dateien anzuzeigen
4. gewünschte Datei auswählen und mit OK bestätigen



5. Update Modus wählen und OK drücken
6. gewünschten Update Modus aus der Übersicht auswählen

**Software + bootloader:** flasht Software und Bootloader (nicht empfohlen, kann den Mini schrotten)

**Software mit Senderliste & Einstellungen:** flasht Software, Senderliste und Einstellungen

**Software ohne Senderliste:** flasht die Software, die eigene Senderliste und Einstellungen bleiben erhalten

**Settings:** nur die Senderliste und Einstellungen werden geflasht, Software bleibt erhalten



7. Start wählen und OK drücken → der Flashvorgang beginnt



→ hier ist ein Screenshot vom Flashvorgang



→ und hier ein Screenshot vom Ende des Flashvorgang's → jetzt Bootet der Mini neu → Flash ist abgeschlossen.